

LJSM/LJSU 1 kV

Kabelskarvar för plastisolerad 3-, 4- och 5-ledarkabel

EGENSKAPER

- Fasisolation och yttermantel av tjockväggig limförsedd krympslang.

ANVÄNDNING

- För skarvning av plastisolerad jordkabel, 3-, 4- och 5-ledare.
- LJSM inklusive skruvskarvhylsor typ BSL.
- LJSU för pressskarvhylsor (ingår ej). Skruvskarvhylsor får ej användas till denna skarv.

FÖRDELAR

- LJSM inklusive skruvskarvhylsor täcker stort areaområde med få storlekar och kräver ej specialverktyg.



LJSM-B för 3- och 4-ledare inklusive skruvskarvhylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ² Al	Ledararea mm ² Cu	Benämning	E-nummer
1	-	4 – 16	LJSM-B-4X004-0016	07 164 90
1	16-25	6 – 25	LJSM-B-4X006-025	07 164 95
1	25 – 50	10 – 50	LJSM-B-4X010-050	07 164 97
1	35 – 95	35 – 95	LJSM-B-4X035-095	07 164 92
1	35 – 150	35 – 150	LJSM-B-4X035-150	07 164 93
1	95 – 240	95 – 240	LJSM-B-4X095-240	07 164 94

Vid skarvning av 3-ledare med skärm välj minsta möjliga storlek av skarv.

LJSM-B för 5-ledarsystem inklusive skruvskarvhylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ² Al	Ledararea mm ² Cu	Benämning	E-nummer
1	-	4 – 16	LJSM-B-5X004-016	07 162 00
1	-	16 – 35	LJSM-B-5X016-035	07 162 01

LJSU för 3- och 4-ledare och för presshylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ² Al	Ledararea mm ² Cu	Benämning	E-nummer
1	-	4 – 16	LJSU-4X004-016	07 162 02
1	25 – 50	10 – 50	LJSU-4X010-050	07 162 03
1	35 – 150	35 – 150	LJSU-4X035-150	07 162 04
1	95 – 240	95 – 240	LJSU-4X095-240	07 162 05

LJSU för 5-ledare och för presshylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ² Al	Ledararea mm ² Cu	Benämning	E-nummer
1	-	1,5 – 6	LJSU-5X01.5-006	07 162 06
1	-	4 – 16	LJSU-5X004-016	07 162 07

BSSU Skruvskarvhylsa för koncentrisk Cu-trådsjärn

Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
10 – 35	BSSU-10/35	08 369 55
25 – 70	BSSU-25/70	08 369 56

Vid skarvning av 5-ledare med koncentrisk Cu-skärm komplettera 4-ledarskarv LJSM med erforderligt antal skärmskarvhylsor typ BSSU.