

# NEO 13 50-XS2

Batteribackup 12V/5A för mindre till större system. Plats för upp till 2x 14Ah batterier. Kompletteras med Batteribox 12V XS2 som tillval för längre drifttider.



## Produktinformation

Input Voltage (V) AC	88-264VAC / 47-63Hz
Utgående spänning (V)	13,6VDC
Output current (A)	5A
Max batterikapacitet	2x 14Ah (upp till 70Ah med tillvalet; 1x Batterybox 12V-XS2)
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä / RS-485
Larmfunktion som standard	Utgång 1: Nätavbrott Utgång 2: Låg batterispänning, överspänning, underspänning, fränkopplat batteri (var 15:e minut), Cellkortslutning, Laddarfel, Låg systemspänning, Lastsäkringsfel. Utgång 3: Sabotagelarm.
Sabotagekontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Dimensioner (HxBxD)	215x430x200
Vikt (Kg)	6,5
HE	5
E-nummer	5213361

## Användningsområden:

För passersystem, inbrottslarmssystem och brandlarmssystem där högsta driftsäkerhet för reservkraft krävs. Flexibelt och utbyggbart för högre strömuttag och batterikapacitet.

## Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Nej
Jackbar larmplint	Ja
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Input Current (A)	1,2A
Verkningsgrad (%)	84,5%
Rippel	120 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik