

NEO 27 300-XL

Primärswitchad batteribackup 24V/30A för mindre till större system. Plats för upp till 2x45Ah batterier.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	180 V-264 V AC/47-63 Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	30 A
Max batterikapacitet	2 x 45 Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä / RS-485
Larmfunktion som standard	Larmutgång 1: Nätavbrottslarm Larmutgång 2: Summalarm: låg batterispänning, över eller underspänning, fränkopplat batteri, cellkortslutning, laddarfel, låg systemspänning, utlöst lastsäkring, sabotage.
Sabotagekontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Ja
Dimensioner (HxBxD)	495x420x225 mm
Vikt (Kg)	15
HE	11,5HE (Djup 225 mm)
E-nummer	5213403

Användningsområden:

För passersystem, inbrottslarmssystem och brandlarmssystem där högsta driftsäkerhet för reservkraft krävs. Flexibelt och utbyggbart för högre strömuttag och batterikapacitet.

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	4
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Ja
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Input Current (A)	4,6A
Verkningsgrad (%)	84%
Rippel	80 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik