

TEQ 27 30-XS/S3

Primärswitchad batteribackup 24V/3A med plats för upp till 2x 14Ah. Vägghonteras alternativt rackmontage. Kommunicerar via RS485 med Sentrion.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	180V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	3A
Max batterikapacitet	2x14Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	I ² C/RS-485
Larmfunktion som standard	Nätavbrott, Låg batterispänning, Frånkopplat batteri (var 10:e sek), Åldrat batteri, Överspänning, Underspänning, Utlöst lastsäkring, Cellkortslutning, Låg systemspänning, Sabotage. (För att ansluta flera enheter till en larmcentral skall system-minus kopplas samman.)
SabotageKontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Vägghontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Dimensioner (HxBxD)	215x395x145 mm
Vikt (Kg)	4,3
HE	5HE (Djup: 145 mm)
E-nummer	5213443

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Egen förbrukning nät drift (mA)	100
Egen förbrukning batteri drift (mA)	50
Input Current (A)	0,85A
Verkningsgrad (%)	90%
Rippel	150mVp-p
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik