

TEQ 27 250-FLX/S3

Primärswitchad batteribackup 24V/25A med plats för upp till 2x20Ah. Kan kompletteras med upp till 4x Batteribox 24V FLX alternativt med batterihylla som tillval för längre drifttider. Väggsmonteras alternativt rackmontage. Kommunicerar via RS485 med Sentrion.

Observera att T-FLX Adapter Cable skall beställas om batteribackupen skall användas tillsammans med batterihylla.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	85-264VAC / 47-63Hz
Utgående spänning (V)	27.3VDC
Output current (A)	25A
Max batterikapacitet	2x 20Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	I2C/RS-485
Larmfunktion som standard	Nätavbrott, Låg batterispänning, Frånkopplat batteri (var 10:e sek), Åldrat batteri, Överspänning, Underspänning, Utlöst lastsäkring, Cellkortslutning, Låg systemspänning, Sabotage. (För att ansluta flera enheter till en larmcentral skall system-minus kopplas samman.)
Sabotagekontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Dimensioner (HxBxD)	222x436x210mm
Vikt (Kg)	10
HE	5
E-nummer	5213232

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Input Current (A)	3,6 A
Verkningsgrad (%)	88 %
Rippel	150 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/- 0,5 %
Primärswitchat nättaggregat	Ja
Fläktfritt nättaggregat	Nej
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik