



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Trådlös teknik.
- ✓ Bryter strömmen i reläbox-uttagen när brandvarnaren larmar.
- ✓ Enkel handhavande.
- ✓ Kan paras med en eller flera Mstikk 1,6G reläboxar
- ✓ Mycket enkel process att para samman med valda produkter.

Microsafe® Mswitch Mic Styrs av larmet från brandvarnaren

Mswitch Mic lyssnar efter ljudlarmet från brandvarnaren.

När larmet från brandvarnaren startar, registrerar mikrofonen detta och efter 5-15 sekunder kommer reläboxuttaget att stängas av.

Mikrofonen kommer att larma så länge brandvarnaren larmar: Tre pip och den röda dioden (LED1) blinkar 3 gånger var 10:e sekund.

Mikrofonen slutar att larma när brandvarnaren slutar att larma.

För att återställa mikrofonen och att reläboxuttaget skall aktiveras igen, ett kort tryck tryck på knappen (SW1) på mikrofonen.

Mswitch Mic stänger automatiskt av strömtillförseln till de reläboxuttag som den är sammanparade med.

Fungerar tillsammans med följande produkt Mstikk 1,6G fr.o.m produktserie.nr: 1601-00001

- Alla Mstikk 1,6G reläboxuttag



E-NR.	NAMN	
13 302 98	Mswitch Mic	Trådlös

TEKNISK			
Fysiskt mått:	24x58 mm	Sändningseffekt:	+5dBm
Batteri:	1x CR2450	Frekvens:	868,100 MHz
Batteritid:	ca 4 år		

LEVERANTÖR
CTM Lyng AB
Tel: 08-22 01 31
www.ctmlyng.se