

Kronrelä

REL-02 E 13 777 06

Kronrelä används för brytning av fas (L) till en eller två separata laster, främst för belysning. Produkten har två reläutgångar med en total brytförmåga på upp till 16 A (t.ex. 10 + 6 A) och har nollgenomgångsdetektering/brytarskydd.

REL-02 har två separata ingångar för styrning med återfjädrande tryckknapp, strömställare eller rörelsevakt. Produkten kan styras trådlöst via appen eller andra produkter från Plejd. Den kan också styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner som timer, astro- och veckour.



Teknisk data

Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Standbyeffekt	0,3 W
Drifttemperatur utanför dosa	-25 till +35 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
Typ av brytning	Relä Mikrogap (μ)
Skydd	Övertemperatur mjukvara Nollgenomgångsdetektering (brytarskydd)
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radoräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last

	PF	Effekt*	VA*	Ström*
Halogen/glödljus (230 V)	1	3500 W	3500	16 A
LED-laster	0,9	800 W	1000	4 A
Lysrör okompenserande	0,3	700 W	2300	10 A
Lysrör komparerande	0,85	1500 W	1750	8 A
Lågvoltshalogen elektronisk	0,8	1500 W	1750	8 A
Lågvoltshalogen konventionell	0,95	1200 W	1200	5 A
Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A

*Fördelat på båda utgångarna.

