

# ECO 2710-MINI-1,2Ah

Kostnadseffektiv, miljövänlig 24V/1A Batteribackup för små system. Levereras inkl. 2x1,2Ah batterier.



## Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	1A
Max batterikapacitet	2x1,2Ah (ingår)
Levereras inkl. batterier	Ja
Larm via	Växlande relä/Summer
Larmfunktion som standard	Nätavbrott alt. Låg batterispänning (1 utgång)
Sabotagekontakt	Nej
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Nej
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Dimensioner (HxBxD)	190x150x55 mm
Vikt (Kg)	2,2
E-nummer	5213017

## Användningsområden:

Rökluckor, små passagesystem, magneter, kodlås & slutbleck.

## Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Nej
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	2
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Nej
Färg	Vit
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Nej
Jackbar belastningsplint	Nej
Hotswap	Nej
Egen förbrukning nät drift (mA)	50
Egen förbrukning batteri drift (mA)	35
Input Current (A)	0,4A
Verkningsgrad (%)	83,5%
Rippel	120 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nättaggregat	Ja
Fläktfritt nättaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik