



Mottagare Kron

Inbyggnadsmottagare 2 kanaler.

WMR-3000 kan kopplas till befintlig kronomkopplare för att både behålla befintlig funktion samtidigt som den styrs trådlöst.

WMR-3000 är kompatibel med Nexa Bridge och samtliga sändare i System Nexa.

Potentialfria utgångar.

TEKNISK DATA

Benämning	WMR-3000
Artikelnummer blister	14449
E-nummer blister	1710429
Artikelnummer box	14169
E-nummer box	1710423
Mått	45 x 45 x 19 mm
Frekvens	433,92 MHz
Drivspänning	220-240 V ~ 50 Hz
Minnesplatser	2 x 6
Kanaler	2
Max resistiv last	1500 W/kanal
Max LED last	100 W/kanal

