

# NXT-T2 HOME VÄGGSÄNDARE



Batteridrivna väggsändare som monteras enkelt på en plan yta med självhäftande tejp eller med skruv ovanpå en väggdosa. Väggsändaren kan styra PÅ/AV- och dimmermottagare. NXT-T2 kan ha upp till 10 NXT-mottagare och 10 System Nexa-mottagare anslutna till varje kanal.

OBS! Väggsändaren levereras utan ram och med två set vippor i olika vita nyanser för att passa alla ramar i serierna ELKO RS, ELKO Plus och Schneider Exxact.

- Upp till 300 m räckvidd (P2P)
- 2 kanaler
- Pushfunktion för dimmer
- Krypterad tvåvägskommunikation
- Bakåtkompatibel med System Nexa

## TEKNISK DATA

<b>Strömkälla</b>	Batteri, 1 x 3 V CR2032
<b>Radio protokoll (frekvens)</b>	NXT by Nexa och System Nexa (433,92 MHz)
<b>Max räckvidd (NXT)</b>	300 m
<b>Max räckvidd (System Nexa)</b>	30 m
<b>Minnesplatser</b>	2 x 10 st NXT + 2 x 10 st System Nexa
<b>Drifttemperatur</b>	0–35 °C
<b>IP klassificering</b>	IP20 (inomhusbruk)
<b>Mått (H x B x D)</b>	70 x 70 x 16 mm
<b>EAN</b>	7330545149227
<b>Art nr</b>	14922