

# SSF-TEQ-XXL/S3

Primärswitchad 24V/10A Batteribackup. Rymmer 4x 45 batterier. Testad och godkänd för EN50131-6, certifierade tillsammans med Sentrion för SSF1014 Larmklass 1-4.



## Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27.3VDC
Output current (A)	10A
Max batterikapacitet	4x 45Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	I <sup>2</sup> C/RS-485
Larmfunktion som standard	Nätavbrott, Låg batterispänning, Frånkopplat batteri (var 10:e sek), Åldrat batteri, Överspänning, Underspänning, Utlöst lastsäkring, Cellkortslutning, Låg systemspänning, Sabotage.  (För att ansluta flera enheter till en larmcentral skall system-minus kopplas samman.)
SabotageKontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Nej
DIN-monterat nätaggregat	Ja
Dimensioner (HxBxD)	725x420x225 mm
Vikt (Kg)	16
E-nummer	5213186

## Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	4
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Input Current (A)	1,4A
Verkningsgrad (%)	84%
Rippel	80 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik