

PoE 27 50-XS2/4p

Batteribackup 24V/5A med inbyggd 4 portars managed Gigabit PoE+ switch. PoEBudget; 120W/5A, Max 30,8W/port. Plats för upp till 2x14Ah batterier. Larm för bortkopplat Ethernet.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	5A
Godkänd total batterikapacitet inkl. Batteribox/Batterihylla	2 x 12 V 7,2 Ah / 2 x 12 V 14 Ah
Max batterikapacitet	2x14Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlade relä
Larmfunktion som standard	Utgång 1: Nätavbrott. Utgång 2: Låg batterispänning (ställbar), Sabotage, Överspänning, Underspänning, Frånkopplat batteri (vid uppstart)
SabotageKontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nättaggregat	Ja
Dimensioner (HxBxD)	215x430x200
Vikt (Kg)	6
HE	5
E-nummer	5213248

Användningsområden:

Power over Ethernet Vägg/19" 24 V Batteribackuper för mindre till större system.

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Ja
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Input Current (A)	1,6A
Verkningsgrad (%)	84%
Rippel	80 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nättaggregat	Ja
Fläktfritt nättaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik