

PoE 27 100-XS2/4p

Batteribackup 24V/10A med inbyggd 4 portars managed Gigabit PoE switch. PoE Budget; 130W/5,4A, Max 30,8W/port. Plats för upp till 2x14Ah batterier. Larm för bortkopplat Ethernet.



Produktinformation

| | |
|--|---|
| Input Voltage (V) AC | 110V-264VAC/47-63Hz |
| Utgående spänning (V) | 27,3VDC |
| Output current (A) | 10A |
| Godkänd total batterikapacitet inkl. Batteribox/Batterihylla | 2 x 12 V 7,2 Ah / 2 x 12 V 14 Ah |
| Max batterikapacitet | 2x14Ah |
| Levereras inkl. batterier | Nej |
| Larm via | Växlade relä |
| Larmfunktion som standard | Utgång 1: Nätavbrott. Utgång 2: Låg batterispänning (ställbar), Sabotage, Överspänning, Underspänning, Frånkopplat batteri (vid uppstart) |
| SabotageKontakt | Ja |
| Skydd mot | Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning |
| Väggmontage | Ja |
| 19" rackmontage | Ja |
| DIN-monterat nätaggregat | Ja |
| Dimensioner (HxBxD) | 215x430x200 |
| Vikt (Kg) | 5,5 |
| HE | 5 |
| E-nummer | 5213249 |

Användningsområden:

Power over Ethernet Vägg/19" 24 V Batteribackuper för mindre till större system.

Teknisk specifikation

| | |
|--|---------------------------------|
| Lysdiodsindikering för status på skåpets front | Ja |
| Display för status på skåpets front | Nej |
| Låsbar kapsling | Ja |
| Antal kabelgenomföringar | 3 |
| Avsedd batterityp | 12V Underhållsfria blybatterier |
| Fläkt i kapsling för ytterligare kylning | Ja |
| Färg | Svart |
| Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier | Nej |
| Batterisäkring | Ja |
| Jackbar larmlint | Ja |
| Larm via summer | Nej |
| Display som standard | Nej |
| Möjlig att parallellkoppla | Ja |
| Djupurladdningsskydd | Ja |
| Jackbar larmutgångsplint | Ja |
| Jackbar belastningsplint | Ja |
| Hotswap | Nej |
| Input Current (A) | 1,4A |
| Verkningsgrad (%) | 84% |
| Rippel | 80 mVp-p |
| Reglernoggrannhet | +0,5% |
| Primärswitchat nättaggregat | Ja |
| Fläktfritt nättaggregat | Ja |
| CE-godkänd | Ja |
| Uppfyller RoHS2 direktivet | Ja |
| Ursprungsland | Sweden |
| Tillverkare | Milleteknik |