

# NEO 27 200-XXL

Primärswitchad batteribackup 24V/20A för mindre till större system. Plats för upp till 4x45Ah batterier.



## Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Input Voltage (V) AC      | 180 V-264 V AC/47-63 Hz  |
| Utgående spänning (V)     | 27,3VDC  |
| Output current (A)        | 20 A   |
| Max batterikapacitet      | 2 x 45 Ah  |
| Levereras inkl. batterier | Nej  |
| Larm via                  | Växlande relä / RS-485   |
| Larmfunktion som standard | Larmutgång 1: Nätavbrottslarm<br>Larmutgång 2: Summalarm: låg batterispänning, över eller underspänning, fränkopplat batteri, cellkortslutning, laddarfel, låg systemspänning. utlöst lastsäkring, sabotage. |
| Sabotagekontakt           | Ja   |
| Skydd mot                 | Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning  |
| Väggmontage               | Ja   |
| 19" rackmontage           | Ja   |
| DIN-monterat nätaggregat  | Ja   |
| Dimensioner (HxBxD)       | 725x420x225 mm   |
| Vikt (Kg)                 | 18   |
| E-nummer                  | 5213405  |

## Användningsområden:

För passersystem, inbrottslarmssystem och brandlarmssystem där högsta driftsäkerhet för reservkraft krävs. Flexibelt och utbyggbart för högre strömuttag och batterikapacitet.

## Teknisk specifikation

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Lysdiodsindikering för status på skåpets front | Ja                              |
| Display för status på skåpets front            | Nej                             |
| Låsbar kapsling                                | Ja                              |
| Antal kabelgenomföringar                       | 4                               |
| Avsedd batterityp                              | 12V Underhållsfria blybatterier |
| Fläkt i kapsling för ytterligare kylning       | Ja                              |
| Färg   | Svart                           |
| Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier   | Nej                             |
| Batterisäkring                                 | Ja                              |
| Jackbar larmplint                              | Ja                              |
| Larm via summer                                | Nej                             |
| Display som standard                           | Nej                             |
| Möjlig att parallellkoppla                     | Ja                              |
| Djupurladdningsskydd                           | Ja                              |
| Jackbar larmutgångsplint                       | Ja                              |
| Jackbar belastningsplint                       | Ja                              |
| Hotswap  | Nej                             |
| Input Current (A)                              | 3,2A                            |
| Verkningsgrad (%)                              | 89%                             |
| Rippel   | 80 mVp-p                        |
| Reglernoggrannhet                              | +/-0,5%                         |
| Primärswitchat nätaggregat                     | Ja                              |
| Fläktfritt nätaggregat                         | Ja                              |
| CE-godkänd                                     | Ja                              |
| Uppfyller RoHS2 direktivet                     | Ja                              |
| Ursprungsland                                  | Sweden                          |
| Tillverkare                                    | Milleteknik                     |