

PoE 27 150-FLX/16p

Batteribackup 24V/15A med inbyggd 8 portars managed Gigabit PoE switch. PoE Budget; 250W/10,4A, Max 30,8W/port. Larm för bortkopplat Ethernet. Batterihylla eller batteribox krävs.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	15A
Max batterikapacitet	Batteribox/hylla krävs
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä / RS-485
Larmfunktion som standard	Larmutgång 1: Nätavbrottslarm Larmutgång 2: Summalarm: låg batterispänning, över eller underspänning, fränkopplat batteri, cellkortslutning, laddarfel, låg systemspänning, utlöst lastsäkring, sabotage.
Sabotagekontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Dimensioner (HxBxD)	222x436x210mm
Vikt (Kg)	9
HE	5
E-nummer	5213452

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Ja
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Egen förbrukning nät drift (mA)	150
Egen förbrukning batteri drift (mA)	100
Input Current (A)	1,8 A
Verkningsgrad (%)	87 %
Rippel	150mVp-p
Reglernoggrannhet	+/- 0.2%
Primärswitchat nättaggregat	Ja
Fläktfritt nättaggregat	Nej
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik