



SMART 60, INTELLIGENT OCH ANVÄNDARVÄNLIG.

Laddaren är helt självgående. Inga inställningar behöver göras för batterityp, storlek eller omgivningstemperatur för att uppnå optimal laddning. SMART 60 startar sin laddning automatiskt i den stund den ansluts, utan ett enda knapptryck.

ECO SMART laddning - Hög verkningsgrad hos laddaren minskar energiförluster.

Laddningseffektiviteten hos SMART är upp till 10% bättre än andra tillgängliga motsvarande laddare. SMART uppfyller dom tuffaste miljökraven för laddare (satta av Kaliforniens energikommission) för de vanligaste batterityperna.

Att ladda ett batteri ska kännas lika bekvämt som att ladda en mobiltelefon, dvs det ska bara vara att ansluta laddaren och vara trygg med att laddningen sker på bästa sätt, "plug'n'play".

Ett kallt batteri förutsätter högre laddspänning än ett varmt. SMART 60 har en inbyggd temperaturgivare som automatiskt kopplas till batteriet så att laddaren utan några knapptryckningar ger en optimerad laddning för alla temperaturer. Det är speciellt viktigt vid underhållsladdning av ett kallt batteri. Rätt laddning ger batteriet en ökad livslängd.

SMART laddaren har unika steg som du bara finner i dyra proffsladdare.

- Enkelhet – laddaren är helt automatisk
- ECO SMART laddning – hög verkningsgrad
- Användarsäker – plug'n'play
- Temperaturreglering – laddningen anpassas till temperaturförhållandena



TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR BATTERILADDARE SMART 60

	SMART 60
Artikelnummer	8BATT0612
Laddspänning	12VDC
Laddström	6A
Rekommenderad batterikapacitet	6-200Ah (240Ah vid underhållsladdning)
Batterikablage	1500mm
Nät kabel	2x0,75mm ²
Mått	230x40x38mm
Vikt	0,5kg
Laddningsprogram	8 steg, 13,5-15,0VDC (underhållsladdning)
Kapslingsklass	IP54
Skyddsklass	Klass II
Ingående växelspänning	220-240VAC ±10%
Övrigt	Skyddad mot felpolarisering

I MODERNUMS BATTERILADDARFAMILJ FINNS FÖLJANDE

12V över 30A

SMART Pro 1260, 60A (8BATT6012PK)
SMART Pro 122460, 70A (8BATT6124PK)
SMART Pro 12100, 100A (8BATT0012PK)
SMART Pro 12100, 100A (8BATT0012PK5M)

24V över 30A

SMART Pro 2440, 40A (8BATT4024P)
SMART Pro 2450, 50A (8BATT5024P)
SMART Pro 2460, 60A (8BATT6024P)
SMART Pro 122460, 60A (8BATT6124PK)

Tillbehör

SMART Sensor (8BATTSENS)
SMART Sensor med klämma (8BATTSENSK)
Förvaringsväska verkstadsaddare (8BATTVASK)
Väggfäste verkstadsaddare (8BATT0012PKF)
Väggfäste SMART Pro 2410 (8BATT1024PKF)

12V upp till 30A

SMART 20, 2A (8BATT0212)
>SMART 60, 6A (8BATT0612)
SMART 110, 11A (8BATT1112)
SMART Pro 127, 7A (8BATT0712PK)
SMART Pro 1217, 17A (8BATT1712PK)
SMART Pro 1230, 30A (8BATT3012P)
SMART Pro 1230, 30A (8BATT3012PK)

24V upp till 30A

SMART Pro 245, 5A (8BATT0524P)
SMART Pro 2412, 12A (8BATT1224P)
SMART Pro 2420, 20A (8BATT2024P)
SMART Pro 2410, 10A (8BATT1024PK)