



Armaturen levereras komplett med wireupphäng och monterad sladd med stickpropp. Montera takkoppen med skruv i fasta tak alternativt på clips för T-profil (Art.nr 955208) c/c uppfästning 1200 mm. Justera till önskad montagehöjd med hjälp av friktionslås i takkoppen.

### Balansering:

Lossa stoppskruven på wirefästet på armaturen, skjut fästet i sidled tills balans uppnås. Slutligen skruva åt stoppskruven. **Fig 1.**



### Strömställare: (Vissa varianter)

På variant ST tänds/släcks upp respektive nedljus med strömställare på armaturens ovansida. **Fig.2**

På variant med ljusreglering (TD) styrs upp respektive nedljus med strömställare på armaturens ovansida som hålls inne för ljusreglering **Fig.2**



**Varning! Armaturen innehåller högspänning får ej öppnas av obehöriga.**

Ahlsell AB  
117 98 Stockholm  
Sweden