

Formula 65 LED

Nödbelysning med piktogram

Installationsanvisning



Tillbehör/ Reservdelar	
E-nr	Benämning
73 143 99	Bollskydd, galler
73 149 43	Flaggkonsol
73 149 38	Tak-/ pendelkonsol, enkelsidig pendling
73 149 39	Pendelkonsol, dubbelsidig pendling
73 456 63	Dubbelpendel vit, 0,5 m
73 456 64	Dubbelpendel vit, 1,0 m
73 486 35	Infällningsfäste + gavlar
73 486 70	Tryckfördelningsplatta (för mjuka u-tak)
73 486 31	Underhängande dubbelsidigt pikto. pil hö/vä
73 486 32	Underhängande dubbelsidigt pikto. pil ned
73 416 46	Självhäftande piktogramset
73 416 21	Pikto-set rullstol.
73 409 88	Batteri NiMH 3,6V 1,2Ah för 73 486 80

Fakta	
Anslutn.spänning	230V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP 65, ▽ Klass II, IK07
Funktion	Permanentdrift (P) Beredskapsdrift (B)
Batteridrift tid	1 h (För batteridrift tid 3 timmar (h) komplettera med extra batteri, 7340988, som ansluts mot befintligt kretskort).
Återuppladdningstid	12 h
Material	Stomme och reflektor i vit polykarbonat plast och kupa i transparent polykarbonat
Läsavstånd	25 m
Garanti	2 år

Armatyrtyp		
E-nr	Ljuskälla	Driftstyp
73 486 80	LED	Permanent-/ Beredskapsdrift

Autotestfunktion, Formula 65 har följande funktioner:

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner utförs var 28:e dag. Kapacitetstest av batteri utförs två gånger /år. Indikering av status görs med flerfärgsdiod.

- **Tänd grön diod:** Laddat batteri. Normal drift.
- **Blinkande grön diod:** Laddning av batteri pågår.
- **Röd diod blinkar återkommande en gång:**
Fel på batteri.
- **Röd diod blinkar återkommande två gånger:**
Fel på ljuskälla.
- **Röd diod blinkar återkommande tre gånger:**
Fel på elektronik.
- **Gul diod blinkar återkommande tre gånger:**
Test avbruten.

För mer information om armaturen,
tillbehören eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamiclightsafety.se eller ring: 054 -57 01 20



Box 278, 651 07 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamiclightsafety.se

A PART OF KAMIC INSTALLATION



1

Montage av armatur



Lossa försiktigt kupan från armaturen genom att dra ut den från clipsen. Det sitter två clips på varje långsida.

2




Lossa försiktigt reflektorn med hjälp av en spårmejsel via de infalsade spåren på varje långsida och lyft upp insatsen.

3




Montera fast bottendelen på avsedd/ tänkt montageplats via de två skruvkanalerna. Montera de medföljande täcklockstättningarna över skruvkanalerna för att erhålla IP65.

4



Kabelgenomföringar på kort- och långsidan (Kabeltätning för skyddsklass ingår ej). Anslut 230V på plint N och P samt bygla P1 - P samt N1 - N för permanentdrift (se skiss). Montera batterianslutningen på anslutning närmast batteriet. **VIKTIGT! Kontrollera batterianslutningens polaritet mot kretskortet för att undvika kortslutning!**

5



Återmontera armaturens reflektor i bottendelen.

6




Montera piktogramfolien på kupan. Notera öppningen för indikeringsdioden på piktogramet. Snäpp därefter fast kupan på armaturen.


Montagesätt

Formula 65 kan monteras utanpåliggande, dikt tak på vägg eller halvt infälld (tillbehör). Kabelgång finns på båda kortsidorna samt på ena långsidan.

Inkoppling, permanentdrift



Inkoppling, beredskapsdrift



Batteribyte

1. Se punkt 1- 2 under "Montage av armatur".
 2. Lossa batterikabeln från kretskortet. Ta bort batteriet och montera dit det nya. Anslut batterikabeln. (Bild 4)
 3. Återmontera enligt punkt 2- 1, "Montage av armatur"
- Notera! Batteri får endast ersättas med likvärdigt originalbatteri.

OBS! Vid allt arbete med produkten skall alltid nätspänning fränkopplas.



Tänk på miljön - lämna alltid uttjänta batterier för återvinning! Batteri får endast ersättas med likvärdigt originalbatteri.