

## Datablad DCP711

### Trådlös tryckknapp med LED-indikator - Rund, vit

Den trådlösa tryckknappen Honeywell DCP711 kombinerar fantastisk funktionalitet med en design som är bäst i klassen. Den har LED-indikator som visar att tryckknappen fungerar och funktionen med hemlig knackning spelar en annan melodi så att du vet att det är någon i familjen eller någon du känner som står vid dörren.



#### Förpackningens innehåll:

1 x Trådlös tryckknapp, 1 x CR2032 (3V) Batteri, 1 x Snabbstartguide, 1 x Säkerhet och garanti, 1 x Konformitetsdeklaration,

#### Viktiga funktioner och fördelar:

**Sinnesro** - Sinnesro för besökare, tack vare en LED-lampa som bekräftar på tryckknappen och sinnesro för dig tack vare den hemliga knackningsfunktionen, som spelar en annan melodi så att du vet om det är en familjemedlem eller vän som står vid dörren. För total sinnesro kan du med Honeywell ActivLink™ koppla ihop din dörrklocka med Honeywells säkerhetstillbehör och hemlarmskit för att skapa ett skräddarsytt varningssystem för ditt hem.

#### Specifikation:

<b>Trådlös tryckknapp</b>	
Färg	Vit
Väggmonterad	Tillval
Monteringsalternativ utan skruvar (fästejp)	Ja
Frekvens / Trådlös räckvidd*	868MHz / 200m
Visuella varningar	LED-blixtljus
Ström	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (inkluderad)
Batteritid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator för lågt batteri / Lättöppnat batterifack
Tryckknappens design	Rund
Namnskylt med pushfunktion	Nej
IP-klassning	IP55
Drifttemperatur/förvaringstemperatur	-20°C till +50°C/-20°C till +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)	42 (h) x 42 (b) x 18.5 (d) / 16 (g)
Fästanordningar	Stöd / Skruvar / Fästejp

<b>Förpackning</b>	
EAN-kod / Standardpack EAN-kod	5004100967831 / 5004100967848
Förpackningens mått (mm) / Vikt (g)	83 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 108 (g)

\* Mätt i en öppen omgivning. Väggar, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala räckvidden.