

KEW MATE 2001 – Multimeter 100A AC/DC med öppen strömtång

EAN: 5706445250356 / E-NR.: 4203157

Kewmate 2001 är ett multimeterkoncept med en öppen strömtång på 10mm för direkt strömmätning upp till 100A för både AC- och DC-strömmar. Instrumentet har en stor lättavläst display med analog bargraf och mäter spänning, ström, resistans, genomgång, frekvens samt är utrustat med automatiskt områdesval, datahold samt autoavstängning.

Kewmate 2001 är i fickformat och levereras med robust gummiskyddskåpa, där testledningarna och strömtången kan monteras och skyddas. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett med testledningar, strömtång, gummiskyddskåpa, batterier samt manual.

TEKNISKA DATA

Spänning DC:

0-340m-3,4-34-340-600V

Spänning AC:

0-3,4-34-340-600V

Noggrannhet:

DC $\pm 1,5\% + 4D$, AC $\pm 1,5\% + 5D$

Ström AC/DC:

0-100,0A (med tång)

Noggrannhet:

$\pm 2\% + 5D$

Resistans:

0-340-3,4k-34k-340k-3,4M-34M Ω

Frekvens:

0-3,4k-34k-300kHz

Tångvidd:

10 mm

Display:

3 3/4 siffror

Max visning:

3399

Batteri:

2x1,5V LR03 (inkl.)

Mått:

126x87x21mm

Vikt:
210g