

Aktorpuck, 3 kanaler



3-i-1-mottagare för inbyggnad.

3 separata kanaler för styrning av 3 olika laster.

GMR-824 är kompatibel med samtliga sändare i System Nexa och med Nexa Bridge.

TEKNISK DATA

Benämning	GMR-824
Artikelnummer Blister	n/a
E-nummer Blister	n/a
Artikelnummer Box	14557
E-nummer Box	E 17 102 59
Mått	83x60x30 mm
Frekvens	433,92 MHz
Drivspänning	220-240 V ~ 50 Hz
Kanaler	3
Minnesplatser	6/kanal
Max resistiv last	3500 W