

# ZV-9101

# DOSDIMMER



Z-Wave Plus inbyggnadsdimmer för fast installation med ingång för återfjädrande brytare.

Ställbar mellan framkantsstyrd och bakkantsstyrd fasdimring, samt inställning för lägsta dimmernivå.

- Fram- och bakkantsstyrd fasdimring
- Ställbar lägsta dimmernivå
- Pushdim funktion
- Z-Wave Plus
- Upp till 400W glödljus
- Upp till 200W LED

## TEKNISK DATA

Strömkälla	220-240 V ~50Hz
Max. last	40-400 W R / 20-200 W RC, RL
Max. last LED	4-200 W LED
Drifttemperatur	0° till 40°C RH 8-80%
Frekvens	Z-Wave (868,42 MHz)
IP klassificering	IP22 (Inomhusbruk)
Mått (H x B x D)	45 x 45 x 20 mm
EAN	7330545868166
Art nr   E-nummer	86816   17 108 54